



安装前请仔细阅读说明书;




●安装前请关闭主线电源

●请勿随意改动灯具结构或电气元件，以避免灯具脱落、破损、触电等事故发生


●由专业人员安装操作




安装步骤




1.选择开孔尺寸
请选型对应型号的灯具开孔尺寸开孔。




2.开孔
离墙600mm-700mm位置开孔，建议灯间距最佳距离为700mm。




3.接线 按图所示接好输入电源，并确保接线正确。
注：输入端接线注意蓝棕线，不可接错



4.连接好电源线的驱动器从天花板开孔放入天花板上



5.向上翻起两侧弹片，将灯具慢慢放入安装孔并调整好位置完全覆盖开孔，确保灯具安装正确稳妥。



6.确保一切正确无误，打开电源，调整需要的角度，安装完成，开关则可正常使用。

维修保养

- 1.为了安全高效的使用本产品，请定期清洁、检查，若灯具需擦拭时请用无尘软布料沾肥皂水拧干擦拭，再用干布擦净，不可用湿布、汽油、稀释剂等易挥发物及杀虫剂擦拭灯具，否则易导致灯具变色或损坏；
- 2.安装时必须有专业资质认证的电工安装，使用直径不小于为1mm² 两芯电缆线，进行维修更换电源时，必须先切断电源，以避免电伤事故；
- 3.如需现场支持，请提前联系021-33521233；
- 4.对于没有按照本司要求安装而造成的损失，本司概不负责。